Statička crvena 33%

Statička zelena 100%

Rad na zvuk

Statička crvena 100%

Statička zelena 100%

In combination with 1-4 different mode selection in combination with 6-8 different speed selection

Statička crvena 100%

Statička plava 100%

DMX & Slave način

ON	FUNCTION
1	Red color dimmer33%
2	Green color dimmer33%
3	Blue color dimmer33%
1,4	Red color 100%
2,4	Green color 100%
3,4	Blue color 100%
1,2,3,4	Full color 100%
5	Sound control
6	Auto-run gradually changing 1,2,3Adjust speed slow to fast
7	Auto-run jump changing 1,2,3Adjust speed slow to fast
8	Strobe 1,2,3Adjust speed slow to fast
9	/
10	DMX Mode

DMX funkcije po kanalima

KANAL	VRIJEDNOST	FUNKCIJA	
1	0 1-255	RGB Dimer 0% -100%	
2	0 1-255	R crvena 0%-100%	
3	0 1-255	lava 0% - 100%aaa	
4	0 1-255	elena 0% - 100%aa	
5	0	Ch1-Ch4 uključeno	
	1-254	Stroboskop brzina	
	255	Rad na zvuk	

ON / OFF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
coded-decimal notation	1	2	4	8	16	32	64	128	256		Calculate as addition
Light1 setting	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	First Address 1
Light2 setting	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	First Address 6
Light3 setting	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	First Address 11
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
MAX setting	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	First Address 511
Master/Slave	If no setting on DMX mode,any one motor light setting to auto-run or sound mode, other moter lights setting beginning address to"1".										

DMX adresiranje

Za kontrolu uređaja preko DMX signala, svaki DMX uređaj iziskuje svoju vlastitu adresu. LED PAR - reflektor, može biti kontroliran sa 5 DMX kanala, a može se adresirati na stražnjoj strani reflektora sa 10 – DIP - prekidača.
Prvi korak je uvijek odabrati DIP - prekidač broj 10. To je DMX način rada kao i prva DMX adresa (početna). Kao što možete vidjeti u nastavku svaki dip prekidač ima svoj digitalni broj. DIP - prekidač broj 10 je prva DMX adresa , bilo koja druga adresa će biti adresa minus jedan. Na primjer
adresa broj 2 treba digitalnu vrijednost 2-1 = 1.
Adresa broj 3 je 3-1 = 2. Adresa Broj 10 je 10-1 = 9.
Da biste dobili adresu 9 trebate odabrati DIP - prekidače 1 i 5.
Imajte na umu u svim slučajevima DIP - prekidač broj 10 mora uvijek biti odabran.

Specifikacija proizvoda

PAR38B LED reflektor miješa RGB boje sa 60 komada 10mm LED dioda: 24 komada crvenih, 18 komada zelenih i 18 komada plavih. PAR38B LED je dostupan i u AC110V / 50Hz. S potrošnjom energije od 8 W i dugim životnim vijekom LEDica između 80.000 i 100.000 sati. To je revolucionarno i koristi se u mnogim aplikacijama. Uređaj dolazi u kompletu sa 150 cm kabela za napajanje, uključujući šuko utikač.

PAR38LED

RGB reflektor 60x 10mm
ledica X-LIGHT

UPUTSTVA

Hvala što ste kupili PAR38LED reflektor X-LIGHT.
Svaki PAR38LED je testiran i poslan u ispravnom stanju.
Kada dobijete naš proizvod, molimo prekontrolirajte kutiju u kojoj je proizvod stigao, da vidite ima li kakvih oštećenja nastalih u transportu. U slučaju da je kutija oštećena, izvadite uređaj i provjerite da li ima kakvih oštećenja koja bi mogla smetati u ispravnom radu. Ako nedostaju neki dijelovi ili je uređaj oštećen, molimo kontaktirajte svog prodavača.

OVLAŠTENI SERVIS ZA REPUBILKU HRVATSKU:
TURBO-X d.o.o., Kolodvorska 147, 10410 Velika Gorica
CROATIA
Tel: +385-1-6256-400 Fax: +385-1-6256-399
www.turbo-x.hr servis@turbo-x.hr

UVOD:

PAR38LED je jedan od mnogih DMX inteligentnih LED rasvjetnih tijela za binu. PAR 38LED ima dobar efekt miješanja boja i jednostavan je za upotrebu. Proizvod se može kontrolirati bilo kojim standardnim DMX kontrolerom ili automatski pomoću ugrađenih programa.

OPREZ!

Nemojte pokušavati sami popravljati uređaj! Na taj način gubite pravo garancije na proizvod. U slučaju kvara ili drugih vrsta neispravnosti, molimo kontaktirajte prodavatelja.

UPOZORENJE!

Kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara, uređaj ne smijete izlagati vlazi ili kiši. Molimo pročitajte pažljivo ove upute, kako biste se upoznali sa osnovnim načinom rukovanja.

Sigurnosna upozorenja

·Sačuvajte ovaj Korisnički priručnik za buduću uporabu. Ako prodajete uređaj nekom drugom korisniku, budite sigurni da ste mu predali ove upute za upotrebu.
·Uvijek provjerite da li spajate uređaj na pravilan napon (AC 220V).
·Ovaj proizvod je namijenjen za uporabu u zatvorenim prostorima!
·Kako biste spriječili opasnost od požara ili strujnog udara, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi.
·Uvjerite se da nema zapaljivih materijala u blizini uređaja za vrijeme rada.
·Maksimalna temperatura okoline (Ta) je (40 ° C) 104 ° F. Ne koristite uređaj na višim temperaturama.
·U slučaju ozbiljnog problema sa uređajem, odmah prestanite koristiti uređaj. Nikada ne pokušavajte popraviti uređaj sami. Popravci koje provode nestručne osobe mogu dovesti do oštećenja ili kvara. Molimo obratite se prodavatelju za pomoć.

OPĆE INSTRUKCIJE

Prvo se upoznajte sa osnovnim funkcijama ovog uređaja tako da pažljivo pročitate ove upute. Ova uputstva sadrže važne sigurnosne informacije za ispravan rad i održavanje ovog proizvoda.

PODEŠAVANJE

Prije uključivanja uređaja , budite sigurni da li je odgovarajući napon **AC220V**. Svi uređaji su dostupni i u AC110V i 50 / 60Hz. Molimo da obratite više pozornosti na provjeru napona da li odgovara vašem uređaju prije uključivanja.

Postoje 2 načina kontrole PAR38B LED reflektora. Prva opcija je samostalni rad, a druga je preko DMX. DMX je standardni protokol upravljanja i omogućava komunikaciju između kontrolera i za sve druge vrste DMX uređaja različitih proizvođača. Redoslijed u kojima su uređaji spojeni u DMX liniju ne utječe na DMX adresiranje.
Na primjer nebitno je da li je posljednja odabrana adresa na početku ili u sredini DMX linije, DMX kontroler će uvijek prepoznati uređaje po adresi. U slučaju kontroliranja uređaja preko DMX, budite sigurni da koristite standardni dvostruko oklopljeni kabel koji se može kupiti u dućanima koji prodaju profesionalnu show opremu.

XLR spajanje DMX signala



XLR Pin konfiguracija
Pin1= uzemljenje Gnd
Pin 2 = negativni -
Pin 3 = pozitivni +

Auto način rada

Dolje je raspored sklopki za automatski rad reflektora (bez vanjskog kontrolera):

Nema funkcije | Statička zelena 33% | Statička plava 33%